



Hjelpestarter GYSpack 750

026179

3 IN 1

12V Starter, med LED-lys

Hjelpestart - LED-lys -12V

Boost Start

12v
Starter



Selvforsynt STARTER

GYSPACK 750 starter umiddelbart biler, bobiler, varebiler, bensin eller diesel, startstrøm 750A. (Peak strøm er 2500A)


Power Energy

26Ah
12V DC



BÆRBAR STRØMFORSYNING

Den kraftigste integrerte 26Ah batteri gjør GYSPACK 750 til en meget nyttig bærbar 12V DC strømforsyning for mange elektriske enheter: TV, lys, bærbare datamaskiner, osv. ...



INTEGRERT LED LYS

Egnet for bruk om natten eller i dårlig lys miljøer, den GYSPACK 750 har en lys består av 7 kraftige lysdioder (7x 3.6W).



NOEN PROGRAMMER

	4 watts 70h		24 watts 10h
	9 watts 30h		80 watts 2h30
	15 watts 16h		

GYSPACK 750, et profesjonelt produkt (med FLYTENDE ladefunksjon)

Automatisk lader 230V / 12V: å trygt lade det interne batteriet uten tilsyn

Lader batteriet fullt til 100%, maksimere levetiden effektivitet

Kan stå permanent koblet til strømmettet (Gyspack bør lades etter hver bruk)

Integrert tester for å sjekke batterinivået på det interne batteriet

ON / OFF-bryteren for å beskytte mot misbruk Alarm i tilfelle polaritet reversering.

Kobberkabler 2 x 1,30 m, $\text{AE } 25\text{mm}^2$ med isolert 400 A klemmer.

Utstyrt med en lett utskiftbare ekstern sikring (utbyttbare sikringen inkludert)

CE EN 60335-2-29

INSIDE	START			TEST	CHARGE 230V	POWER SUPPLY	DIMENSIONS	WEIGHT
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery					
26Ah	750A	1450A	2500A	✓	EXTERNAL 12V DC	✓	33x16x38 cm	13 kg

Dataliner®

Dataliner Norge AS, Meierivegen, 2260 Kirkenær.

Tel: 62944200 Mob: 90041047

www.dataliner.no E-post: info@dataliner.no